

万引き 盗難 レジでの不正
抜群の抑止力効果!!

バッテリー
レス

ミテマス mini

低価格で
どこでも設置可能な
防犯モニター

優れた8つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内
長時間録画 / 人感センサー
バッテリーレス / 本体で再生

店舗セキュリティをより簡単に **新発売**

ミテマス mini



ミテマスmini は、どんな一瞬も見逃さない!



万引き防止



犯罪抑止
監視・管理



セルフレジ



バッグチェック



バックヤード

特徴 features

らくらく設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給 ON で自動起動・録画開始
電源供給 OFF で自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取り付け ※

※VESA75×75mm 対応モニター金具、
防犯カメラフィクサーなどで設置

低コストで導入可能

ミテマス標準機より機能を集約、
製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所を
カバーできるようになる
- 小型化で陳列の邪魔にならずに設置

リアルタイムモニター出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- モニターに監視映像が映ることでの
万引き等への高い犯罪抑止効果
- 年月日時分秒のモニター
表示、録画可



本体上での再生機能

メディアを外すことなく
簡単に本体上で再生可能

- 日付フォルダ、時間フォルダ別で保存され
見たい日時を簡単検索
- 10秒スキップや10秒戻しなどの
細かい再生操作も搭載

人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく
効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力
※「ピンポン」または「いらっしゃいませ。
ご来店ありがとうございます。」(音量可変)
- センサー録画機能設定 (感知後約3分録画)

総録画時間10日以上(目安) ※

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに
自動録画
- SDカード自動上書き設定



※microSDXCカード
128GB 使用時

スペック表

項目	内容・詳細	
製品名	ミテマス mini	
型番	MTmini21A	
基本機能	電源運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知時自動録画 自動上書き録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能 外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)
	人感センサー	検出距離 約5m以内 検出角度 約100度
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「ピンポン」・「いらっしゃいませ。 ご来店ありがとうございます。」を選択可能(音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 ・電源ジャック/外部メモリー部のカバー
	センサー出力	センサー反応時に接点信号(総線型)を出力可能
録画部	外部メモリー	microSDHC・microSDXCカード: 16GB~128GBまで対応可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10日以上(128GBメモリー搭載時の目安です) センサー連動録画モード時: 反応後 30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニター上へ出力(録画データにも反映)

項目	内容・詳細		
カメラ	画素数	約200万画素	
	画角	垂直 約112度 水平 約58度(検向き設置)	
モニター	画面サイズ	7インチ	
	視野角	上下左右 約170度以上 ※IPS仕様	
	画素数	1024 x 600	
表示向き	モニター上	ミラー表示(鏡写し表示) 録画映像 非ミラー表示(実像表示)	
	一般	外形・色 230(H)×118(W)×23(D)mm ホワイト(シボ有)	
一般	質量	約370g	
	取付仕様	取付穴: VESA規格(75×75mm) U1/4インチネジ(中央1カ所)	
	電源	ACアダプター方式: DC出力5V 2A	
	入出力端子	電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット	
	動作環境	屋内用 温度: 0℃~40℃ 湿度: 85%以下(非結露)	
	付属品	ACアダプター、取扱説明書 注) microSDカード、取付金具は別売。	

本製品の
ご用命は

開発元

21 TWO ONE 株式会社 トゥーワン

〒460-0025 名古屋市中区古渡町 18 番 9 号 TSUNOKYU 名古屋ビル 8F

Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629

<https://twoone.co.jp>

